

کیت بکس شارژی براشلس 40 ولت-درايو 1
اینچ-2000 نیوتن متر

8937-40V

- بکس ۱ اینچ با کارایی بالا، ضربات سریع و مؤثری ارائه می‌دهد.
- موتور براشلس با گشتاور ۲۰۰۰ نیوتن متر و طراحی ضد آب برای دوام بیشتر.
- تنظیمات چهار سرعت برای کنترل دقیق سرعت چرخش (RPM) و تعداد ضربه در دقیقه (IPM) در کاربردهای متنوع.
- بدنه‌ای سبک و ارگونومیک برای کنترل بهتر و قدرت چشمگیر در حین کار.
- مجهز به گیربکس فلزی مستحکم و با طول عمر بالا مناسب برای شرایط پرفشار صنعتی.
- بدنه با مقاومت بالا و دسته لاستیکی ارگونومیک جهت جذب ضربه و افزایش راحتی و کنترل کاربر.
- توقف خودکار هنگام شل کردن بست‌ها جهت افزایش ایمنی و کنترل بیشتر.
- چراغ کار LED برای روشنایی در نقاط تاریک و با دسترسی دشوار.
- مجهز به چراغ نشانگر میزان شارژ باتری.



2000N.m

BL Brushless Motor **40V** **VARIABLE SPEED**



1/4 INCH **AUTO STOP**



8937-40V	کد محصول
لیتیوم یون	نوع باتری
40 ولت	ولتاژ باتری
4 آمپر ساعت	ظرفیت باتری
1 اینچ	سایز درايو (مربعی)
0-900 / 0-1100 / 0-1400 / 0-1700 دور بر دقیقه	سرعت بی باری
0-1350 / 0-1700 / 0-2100 / 0-2500 ضربه بر دقیقه	نرخ ضربه
2000 نیوتن متر	حداکثر گشتاور
M16-M36	پیچ استاندارد
M12-M30	پیچ سفت

کیت بکس شارژی براسلس 40 ولت-درايو 1
اینچ-2000 نیوتن متر

8937-40V

Nylon (PA6+GF30)	جنس بدنه
5.74 کیلوگرم	وزن (با یک عدد باتری)
BMC	نوع بسته بندی
2 عدد باتری ، 1 عدد شارژر	متعلقات